

# ZeRound

РУССКИЙ

|                      |     |                            |     |
|----------------------|-----|----------------------------|-----|
| ЗАРЯДКА              | 134 | ОТСЛЕЖИВАНИЕ СНА           | 142 |
| НАСТРОЙКА            | 135 | НАЙТИ МОЙ ТЕЛЕФОН          | 143 |
| ВЫЗОВЫ               | 137 | УДАЛЕННАЯ КАМЕРА           | 143 |
| ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ/СМС   | 139 | ПРИЛОЖЕНИЯ                 | 143 |
| УВЕДОМЛЕНИЯ          | 140 | МУЗЫКА                     | 144 |
| ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 141 | ПАРАМЕТРЫ                  | 144 |
| АКТИВНОСТЬ           | 142 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 145 |



## КНОПКА

- Питание **ВКЛ / ВЫКЛ**:  
длинное нажатие в течение 3 секунд
- Нажмите для перехода к циферблату часов
- **СБРОС** Длинное нажатие в течение 8 секунд

## СЕНСОРНАЯ ОБЛАСТЬ

- Нажмите на сенсорную область для возврата в предыдущее меню

## УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

- Нажмите одним пальцем, чтобы открыть или выбрать раздел меню



- Сдвиньте вправо для входа в меню активности
- Сдвиньте влево для входа в главное меню




- Сдвиньте вверх для входа в режим уведомлений
- Сдвиньте вниз для входа в режим ярлыков



Если вы хотите изменить циферблат своего устройства ZeRound, плотно коснитесь циферблата, пролистайте влево/вправо различные доступные циферблаты и нажмите тот, который хотите выбрать и использовать

# 1. ЗАРЯДКА



Перед первым использованием заряжайте ZeRound в течение двух часов

1. Поместите крэдл для зарядки под часы
2. Убедитесь в том, что разъемы на крэдле точно входят в зарядные клеммы на задней стороне ZeRound
3. Подключите крэдл для зарядки с помощью USB-кабеля
4. Вставьте больший по размеру разъем USB-кабеля в источник питания
5. Признаком выполнения зарядки является прогресс заполнения индикатора батареи. Как только ZeRound зарядится, индикатор батареи заполнится до конца

*i*

Время полной зарядки составляет 1 час. После того как ZeRound полностью зарядится, выньте кабель. При низком уровне заряда батареи появляется индикатор низкого заряда батареи

## 2. НАСТРОЙКА

---

### ШАГ 1: СОПРЯЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

- Активируйте Bluetooth на своем мобильном устройстве
- Выберите **ZeRound** в списке устройств Bluetooth

### ШАГ 2: СОПРЯЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Убедитесь в том, что Bluetooth включен на вашем мобильном устройстве
- Загрузите приложение **ZeRound** из App Store или Google Play
- Откройте вкладку «Параметры» **ZeRound** и нажмите «Подключить ZeRound»
- Выберите **ZeRound** в списке вспомогательных устройств и нажмите «Выполнить сопряжение» для подтверждения сопряжения

*i*

Вам необходимо выполнить сопряжение своего устройства всего один раз. После первоначального сопряжения ZeRound будет автоматически подключаться к вашему телефону до тех пор, пока он будет включен и будет находиться в радиусе действия сигнала. Для выполнения сопряжения ZeRound с другим устройством повторно выполните те же действия

## Системные требования

iOS 8 и более поздней версии

iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus и более поздней версии, iPad (3<sup>-го</sup>, 4<sup>-го</sup> и 5<sup>-го</sup> поколения) iPad Mini, iPod touch (5<sup>-го</sup> поколения)

ВЫБЕРИТЕ УСТРОЙСТВА НА ОС ANDROID 4.3 И БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ ВЕРСИИ

Приложение ZeRound доступно для выбора устройств на ОС Android 4.3 и более поздней версии с поддержкой Bluetooth 4.0

Для получения самого актуального списка совместимых устройств зайдите на [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com).



*i*


Как только приложение ZeRound успешно установится на вашем смартфоне, ZeRound синхронизирует уведомления об СМС, электронных сообщениях, социальных сетях, событиях календаря и персональных напоминаниях. Обратите внимание на то, что некоторые функции не будут работать до тех пор, пока приложение ZeRound не будет установлено на вашем смартфоне

### 3. ВЫЗОВЫ


---

ZeRound позволяет вам совершать и принимать звонки.

#### ВЫПОЛНИТЬ ЗВОНОК ИЗ МЕНЮ ТЕЛЕФОНА

Перейдите в меню **Телефон**, наберите номер с помощью клавиатуры для набора номера и нажмите 

#### ВЫПОЛНИТЬ ЗВОНОК ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ


Перейдите в панель **Телефонная книга**, выберите контакт и нажмите 

## ОПЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА



1. ОТВЕТИТЬ
2. ОТКЛОНИТЬ
3. ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК

## ОПЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА



1. ОТКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН
2. ЗАВЕРШИТЬ ТЕКУЩИЙ ВЫЗОВ



## 4. ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ

---

Из меню **Журнал вызовов** просмотрите список последних входящих и исходящих вызовов. Нажмите на вызов, чтобы увидеть имя контакта, телефонный номер и непосредственно сделать звонок или отправить СМС (только устройства Android).

## 5. СМС

---

После успешного подключения по Bluetooth и установки приложения **ZeRound**, вы сможете читать СМС-сообщения на своем устройстве ZeRound

### **БЫСТРЫЙ ОТВЕТ**

Можно ответить с помощью СМС-шаблона (только устройства Android)

## 6. УВЕДОМЛЕНИЯ


---

После успешного подключения по Bluetooth и установки приложения **ZeRound** на свой смартфон приложение ZeRound будет отображать уведомления об СМС, электронных сообщениях, социальных сетях, событиях календаря и персональных напоминаниях.

### НАСТРОЙКА УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ IOS

Зайдите в **Параметры** вашего iOS-устройства:

- Нажмите **Уведомления**
- Выберите тип уведомлений, который вы хотите получать на ZeRound
- Активируйте **Отображать в уведомлениях** для получения уведомления на ZeRound

 Также можно настроить повседневные напоминания: откройте мобильное приложение ZeRound, нажмите на закладку «Напоминания», настройте предпочтительный тип напоминания и время. ZeRound предупредит вас мягкой вибрацией и соответствующим значком.

## 7. ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

---

Используйте функцию **Голосовое управление** для дистанционного управления мобильным устройством с помощью голоса или поиска информации в Интернете.

Для использования данной функции нажмите значок **Голосовое управление**, тем самым открыв соответствующую страницу на ZeRound. Затем снова нажмите **Голосовое управление** для включения или отключения данной функции.

*Примеры того, какой вопрос вы можете задать, или что можете сделать:*

- Совершить вызов (имя вашего контакта)
- Отправить СМС (имя вашего контакта)
- Какая сейчас погода?
- Установить сигнал на 5 часов утра завтрашнего дня



Эта функция доступна для устройств IOS 8 и более поздних версий, которые поддерживают систему Siri, и отдельных устройств Android 4.3 и более поздних версий, поддерживающих Google Now. Для использования функции голосового управления ваш смартфон должен иметь доступ к Интернету через 3/4G или Wi-Fi

## 8. АКТИВНОСТЬ

---

Нажмите значок **Активность**, чтобы открыть меню **Активность**.

■ Сдвиньте влево или вправо для отображения своих результатов относительно количества шагов, расстояния, калорий и активных минут

**Цели активности:**

■ Нажмите значок **Цели**, чтобы изменить свои ежедневные цели

## 9. СОН

---

ZeRound отслеживает количество часов и качество вашего сна (легкий сон и глубокий сон)

**Запуск/выход из режима сна:**

■ Нажмите значок сна на ZeRound.

■ Нажмите и удерживайте **Начать**, чтобы начать наблюдение за своим сном

■ Нажмите и удерживайте **Завершить**, чтобы завершить наблюдение за своим сном

**Цели сна:**

■ Нажмите значок сна на ZeRound.

■ Сдвиньте вправо, чтобы установить свои ежедневные цели

■ По умолчанию продолжительность режима «Цель сна» составляет 8 часов.

## 10. НАЙТИ МОЙ ТЕЛЕФОН

---

Для использования данной функции убедитесь в том, что ZeRound подключен к смартфону через Bluetooth и мобильное приложение. При активации функции [Найти мой телефон](#) ваш телефон начнет звонить, что поможет его найти.

## 11. УДАЛЕННАЯ КАМЕРА

---

Для использования данной функции следите за тем, чтобы была включена камера вашего смартфона. Активация функции [Удаленная камера](#) позволяет дистанционно делать снимки с помощью ZeRound.

## 12. ПРИЛОЖЕНИЯ

---

В данном меню можно найти несколько приложений:

- Календарь
- Будильник
- Калькулятор
- Сигнал анти-потери
- Секундомер
- Звукозаписывающее устройство

## 13. МУЗЫКА

---

Музыка с вашего сопряженного смартфона будет синхронизироваться на ZeRound. На панели [Музыка](#) можно воспроизводить / останавливать текущую композицию, транслируемую на ваш телефон, выбирать предыдущую или следующую композицию.

## 14. ПАРАМЕТРЫ

---

Для настройки параметров вашего устройства ZeRound воспользуйтесь панелью [Параметры](#)

- |  |           |                      |
|--|-----------|----------------------|
| ■ Bluetooth                              | ■ Сброс   | ■ Информация о часах |
| ■ Часы                                   | ■ Звук    | ■ Язык               |
| ■ Включение экрана при ударе по запястью | ■ Дисплей | ■ Включить дисплей   |

## 15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Размеры                         | 45*13,2 мм                |
| Вес                             | 63 г                      |
| Возможность подключения         | Bluetooth 4.0             |
| Тип аккумулятора                | литиево-ионный 300 мАч    |
| Время работы в режиме разговора | 2,5 часа                  |
| Время работы в режиме ожидания  | 3 дня                     |
| Продолжительность зарядки       | 1 час                     |
| Дисплей                         | Емкостный сенсорный экран |
| Сенсор                          | 3-осевой акселерометр     |
| Рабочая температура             | -10°C – +60°C             |
| Влагозащита                     | IP56                      |
| Международная гарантия          | 1 год                     |